

## CEILING LED EMERGENCY LAMP

### Manual instruction

Please read instructions carefully before commencing installation of this product.  
The installation must be carried out by a qualified Electrician.

#### Specification

1. Working temperature: -20°C-+55°C
2. Supply Voltage: AC240V±10% 50Hz
3. Power: 18W
4. IP Rating: IP65
5. Battery: 6V 1800mAh Ni-Cd
6. Duration: 3 hours

#### Installation

\*Should be carried out by a competent electrician

Ensure the mains supply is switched off and there is at least 100mm of free space around the luminaire. The luminaire should be mounted using the fixing holes provided, on a sound flat surface. Route the incoming cables around the outside of the body well away from the control gear, and make off the conductors in the gear tray mounted terminal block.


#### Note

Please refer to the interconnection diagram before connecting to mains supply, ensure that the mains 230V AC supply is connected as shown. A competent electrician should carry this out.

**DO NOT CONNECT THE BATTERY THE WRONG WAY ROUND, EVEN MOMENTARILY.**

Switch off mains supply before opening the light. If Non-maintained operation is required, connect a permanent live supply to the L terminal only

#### Connection Diagram



#### ON-OFF SWITCH

L1 is the transition switch. It could be maintained mode if the switch is connected.

Otherwise, it could be non-maintained mode if the switch is disconnected.



Forgalmazó / distributor: **MIXVILL Kft. HUNGARY**

**4002 Debrecen, Ragoda dűlő 3.**

**Származási hely: Kína**

**Made in China**

**www.mixvill.hu**

## OPÁLBÚRÁS MENNYEZETI LED LÁMPATEST INVERTERREL

### Használati és műszaki útmutató

Kérjük olvassa el a használati utasítást, mielőtt felszerelné a terméket. A szerelést csak szakember végezheti.

#### Jellemzők:

1. Üzemi hőmérséklet:  $-20^{\circ}\text{C}$  -  $+55^{\circ}\text{C}$
2. Tápfeszültség:  $\text{AC}240\text{V} \pm 10\%$  50Hz
3. Teljesítmény: 18W
4. IP védetség: IP65
5. Akkumulátor: 6V 1800mAh Ni-Cd
6. Áthidalási idő: 3 óra


#### Felszerelés:

Csak szakképzett villanszerelő végezheti. Kapcsolja le a hálózati tápellátást, és legalább 100mm szabad hely van a lámpatest körül. A lámpatestet a rögzítő lyukaknál csavarozza fel. Vezesse be a tápkábelt, és kösse be a sorkapocsba a mellékelt bekötési rajz alapján.

**KÖSSZE ÖSSZE AZ ELŐTÉTET AZ AKKUMULÁTORRAL, AZ ALAKZÁRAS VEZETÉKKEL. EGY PILLANATRA SE KÖSSSE BE FORDÍTVA AZ AKKUMULÁTORT.**

Ha nem állandó üzemben szeretné működtetni a lámpát, kösse ki a gyárilag bekötött fehér áthidalást (az L és az L1 között), és a fázist kösse az L kapocsba. Ha állandó üzemben szeretné használni, ne kösse ki az áthidalást, a fázist kösse be az L kapocsba.

#### Bekötési rajz:



Forgalmazó / distributor: **MIXVILL Kft. HUNGARY**  
**4002 Debrecen, Ragoda dűlő 3.**  
**Származási hely: Kína Made in China**