



FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ INSTALLATION INSTRUCTIONS

ADRIA 1



ADRIA 2



MŰSZAKI PARAMÉTEREK / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	Size	Lampholder	Rated voltage	Rated power	IP rating
ADRIA 1	265x90mm	E27	220-240V~50Hz	Max. 75W	IP54
ADRIA 2	265x150x90mm	E27	220-240V~50Hz	Max. 60W	IP65

FELSZERELÉS

1. Szerelés előtt áramtalanítson! A szerelést csak képzett szakember végezze!
2. Csavarja ki a csavarokat és távolítsa el a rögzítőgyűrűt és a búrát.
3. Távolítsa el a foglalat átlátszó takaróját és figyeljen az L és N jelölésekre.
4. A vezetéket szűrje keresztül a gumi bevezetőn.
5. A lámpatest alját rögzítse a kívánt helyre a mellékelt rögzítő elemekkel.
6. A fázist (fekete) a foglalat **L** a nullát (kék) pedig az **N** jelölésű kapocsvégződéséhez kösse.
7. Helyezze vissza az átlátszó takaróelemet.
8. Csavarja be a megfelelő teljesítményértékű fényforrást.
9. Helyezze vissza a búrát és a gyűrűt majd rögzítse a csavarokkal.

INSTALLATION

1. Disconnect power before installation! Installation can only be done by skilled professionals!
2. Unscrew the bolts in the cover ring and remove the ring and the diffuser.
3. Remove the transparent cover of the lampholder and watch for the L and N markings.
4. Feed the power wires throug the gland in the back.
5. Fix the bottom of the lamp to the desired location with the included fixing material.
6. Connect live line (black) to **L** and neutral line (blue) to **N** terminal of the lampholder.
7. Reinstall the transparent lampholder cover.
8. Screw the light source with the proper power into the lampholder.
9. Put the diffuser and ring back to their place and fix them with the screws.

IK10 850°C



FORGALOMBA HOZZA / IMPORTED BY:
MIXVILL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft.
4002 Debrecen, Ragoda Dűlő 3.
www.mixvill.hu
mixvill@mixvill.hu
Tel.: 06-52-533-300
Fax: 06-52-533-301

MIXVILL
VILLAMOSÁGI KERESKEDELMÉZ

ADRIA-1
75W



A lámpatest a következő energiasztályú égőkkel tud működni:

A++
A+
A
B
C
D
E

874/2012



MIXVILL
VILLAMOSÁGI KERESKEDELMÉZ

ADRIA-2
60W



A lámpatest a következő energiasztályú égőkkel tud működni:

A++
A+
A
B
C
D
E

874/2012

